


SC7500Q



**ATS si AVR
inclus**



Generator Senci	SC7500Q
Freventa	50 Hz
Putere max. 230V	6.0 kVA
Putere in regim continuu	5.0 kVA
Amperaj	8.3 A
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor	Senci 188FA
Putere motor Senci	13cp
Turatie motor	3000 rpm
Factor de putere	1.0
Demaraj electric	Echipe standard
Racire	Aer
Carburant	Motorina
Capacitate rezervor	14.5 l
Consum	≤ 2.0 l/h
Autonomie (100% putere)	≤ 7.5 ore
Nivel zgomot (100% putere)	70-74 DbA
Greutate utilaj	170 kg
Dimensiuni LxIxh (mm)	960x560x770



Echipe standard:

Contor ore, voltmetru si frecventa
 Alternator Senci de calitate superioara
 Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
 Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
 Silentios si prietenos cu mediul
 Regulator de tensiune AVR
 Compact, cadru rezistent
 Performanta chiar si dupa 13 ore de functionare continua
 la o sarcina de 50% pentru uz casnic dar si comercial
 Panou de control rezistent la ploaie si praf
 Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand
 sistemul este suprasolicitat
 Echiptat cu roti pentru o mai buna deplasare
 Rezervor combustibil de 14.5 litri

Distribuitor local