

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**Generator SCDE 162i-YCS-ATS,  
Putere max. 162 kVA, 400V,  
AVR, motor Diesel**

---

Producator: SENC I

Pret vechi: 127000.2 lei

**106000 lei** (cu TVA)

---

*Generator SCDE 162i-YCS-ATS, Putere max. 162 kVA, 400V, AVR, motor Diesel cu panou ATS*

*Putere maxima 400 V: 162 kVA  
Putere in regim continuu: 130 kW  
Putere in regim continuu 230V: 43 kW  
Amperaj in regim continuu: 234  
Power factor cos  $\phi$ ?: 0.8  
Voltaj: 400/230 V  
Frecventa: 50 Hz  
Turatie motor: 1.500 RPM  
Regulator de tensiune AVR  
Preincalzitor lichid racire (STANDARD): DA  
Panou Automatizare ATS (S TANDARD): DA  
Baterie charger (STANDARD): DA  
Izolatie: IP23  
Motor: Senci Yuchai YC6A230L-D20  
Putere continua: 155 / 1.500 kW / rpm  
Putere maxima: 170,5 / 1.500 kW / rpm  
Combustibil: Diesel  
Nr. Cilindri / Nr. valve per cilindru: 6 /6  
Admisie aer: Turbo intercooler  
Racire: Apa  
Alternator: SENCi S274G140C7  
Tip regulator tensiune: AVR  
Consum g/Kw/h: ? 200g (1 litru diesel = 0,832 Kg diesel)  
Consum la 100% incarcare: 21,63 litri  
Consum la 75% incarcare: 16,22 litri  
Autonomie la 75 % incarcare h. ? 21 h  
Autonomie la 100% incarcare h. ? 16 h  
Capacitate rezervor combustibil: 340l  
Dimensiune Lxlxh (mm): 3.300×1.300×1.820  
Greutate: 2.100 kg*

*Generatorul este configurat standard cu controller DC5x-4G de ultima generatie cu:*

*Modul de comunicatii la distanta GPRS, inclusiv GPS  
Protectie cu parola maxim 40 de caractere  
Rata de comunicare CAN pana la 500 Kbps  
Configurabil inclusiv pentru pornire de la distanta si plan de lucru orar/zilnic/lunar.*

*Alternator brevetat Senci*

*Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului*

*Senzor de supra-sarcina cu auto-oprire*

*Silentios, prietenos cu mediul*

*Regulator de tensiune AVR*

*Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua*