

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **Generator curent Stager FD 6500ER cu modul de automatizare inclus**

---

Producator: Stager

Pret vechi: 3504 lei

**2410 lei** (cu TVA)

---

*Generator curent Stager FD 6500ER cu modul de automatizare inclus*

*Date tehnice:*

**GENERATOR**

*Tensiune nominala: ~ 230 V*

*Frecventa nominala: 50 Hz*

*Putere nominala: 5.0 kW*

*Putere maxima: 5.5 kW*

*Curent nominal: 21.74 A*

*Factor de putere: 1.0*

*Dimensiuni: 720 x 540 x 595 mm*

*Nivel zgomot LwA: 96 dB(A)*

*Grad de protectie: IP23M*

*Sistem de pornire: Electric, 12Vcc*

*Demaror cu sfoara*

*Autonomie: 8 ore*

*Greutate neta/bruta: 86 / 90 kg*

**MOTOR**

*Model: YH188F(E)*

*Tip: Motor benzina, 4-timpi, 1 cilindru, OHV, racire cu aer*

*Putere nominala: 13 CP/ 9.7 kW*

*Turatie nominala: 3000 / 3600 rpm*

*Capacitate cilindrica: 389 cm<sup>3</sup>*

*Capacitate baie de ulei: 1.1 L*

*Tip ulei: SAE10W-30, 15W-40*

*Combustibil: Benzina fara plumb*

*Capacitate rezervor combustibil: 22 L*

*Mod reglare tensiune: AVR*

*Sistem aprindere: Electronica, CDI*

*Bobinaj: 100% cupru*

*Consum combustibil:*

*@ 100% sarcina: 3.42 L/h*

*@ 75% sarcina: 3.08 L/h*

*@ 50% sarcina: 2.35 L/h*

*Dotari:*

*2 prize monofazate 16A si 32A, grad protectie IP44*

*Afisaj digital pentru frecventa, tensiune si numar ore functionare*

*Led avertizare ulei*

*Siguranta termica*

*Iesire curent continuu 12V/8A*

*Sistem pornire la sfoara si electric cu cheie ON/OFF/START*

*Set livrare:*

*1 x acumulator 12 V*

*1 x set roti*

*1 x port chei cu cheie bujie, surubelnita, cheie 10-12*

*2 x stechere monofazate 16A si 32A*

*1 x palnie pentru ulei*

*2 x telecomanda radio*

*2 x cheie pornire*

*functioneaza sau/si incarcare in standby daca este conectat la ATS\**