

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**Generator SCDE 187i-YCS-ATS,
Putere max. 187 kVA, 400V,
AVR, motor Diesel**

Producator: SENCi

Pret vechi: 122544.75 lei

105000 lei (cu TVA)

Generatorul este configurat standard cu controller DC5x-4G de ultima generatie cu:

Modul de comunicatii la distanta GPRS, inclusiv GPS

Protectie cu parola maxim 40 de caractere

Rata de comunicare CAN pana la 500 Kbps

Configurabil inclusiv pentru pornire de la distanta si plan de lucru orar/zilnic/lunar.

Specificatii Tehnice

Putere maxima 400 V: 187 kVA
Putere in regim continuu: 150 kW
Putere in regim continuu 230V: 50 kW
Amperaj in regim continuu: 270
Power factor cos ϕ ?: 0.8
Voltaj: 400/230 V
Frecventa: 50 Hz
Turatie motor: 1.500 RPM
Regulator de tensiune AVR
Preincalzitor lichid racire (STANDARD): DA
Panou Automatizare ATS (S TANDARD): DA
Batery charger (STANDARD): DA
Izolatie: IP23
Motor: Senci Yuchai YC6A245L-D21
Putere continua: 165 / 1.500 kW / rpm
Putere maxima: 181,5 / 1.500 kW / rpm
Combustibil: Diesel
Nr. Cilindri / Nr. valve per cilindru: 6 /6
Admisie aer: Turbo intercooler
Racire: Apa
Alternator: SENCI S274G150D8
Tip regulator tensiune: AVR
Consum g/Kw/h: ? 200g (1 litru diesel = 0,832 Kg diesel)
Consum la 100% incarcare: 24,96 litri
Consum la 75% incarcare: 18,72 litri
Autonomie la 75 % incarcare h. ? 22 h
Autonomie la 100% incarcare h. ? 17 h
Capacitate rezervor combustibil: 420l
Dimensiune Lxlxh (mm): 3.300×1.300×1.820
Greutate: 2.300 kg

Alternator brevetat Senci

Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului

Senzor de supra-sarcina cu auto-oprire

Silentios, prietenos cu mediul

Regulator de tensiune AVR

Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua